

系統連系保護装置等 認証証明書(最新版)

東京都渋谷区代々木5-14-12
一般財団法人電気安全環境研究所(JETI)
理事長 薦田 康久



2022年03月03日付け(受付番号P21-0627号)で申込みのありました下記の製品は、系統連系保護装置等認証業務規程第14条3項の認証の要件に適合していると認められるので、認証します。

記

認証取得者

住所：大阪府門真市大字門真1048番地
会社名：三洋電機株式会社 エネルギーシステムSBU

認証製品を製造する工場

住所：島根県雲南市木次町山方320番地1
工場名：パナソニック ソーラーシステム製造株式会社

認証登録番号：MP-0189
認証登録年月日：2019年10月11日
有効期限：2024年10月10日
試験成績書の番号：第19TR-RC0057号

製品の型名等

認証モデルの名称：系統連系保護装置及び系統連系用インバータ
認証モデルの用途：多数台連系対応型太陽光発電システム用
認証モデルの型名：別紙参照

認証モデルの仕様

- 1) 連系対象電路の電気方式等
 - a. 電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
 - b. 電圧：202V
 - c. 周波数：50/60Hz
- 2) 出力、皮相電力、指定力率
 - a. 最大出力：最大指定皮相電力：6.2kVA, 最大指定出力：5.5kW
 - b. 出力(出荷時の力率にて)：皮相電力：5.8kVA, 出力：5.5kW
 - c. 指定力率：裏面に記載
- 3) 系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
- 4) 連系保護機能の種類
 - a. 逆潮流の有無：有
 - b. 単独運転防止機能
 - (a) 能動的方式：ステップ注入付周波数フィードバック方式
 - (b) 受動的方式：電圧位相跳躍検出方式
 - c. 直流分流出防止機能の有無：有
 - d. 電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
- 5) 保護機能の整定範囲及び整定値：裏面に記載
- 6) a. 適合する直流入力電圧範囲：太陽電池入力：40~450V
：蓄電池入力：—
：電気自動車搭載蓄電池入力：—
b. 適合する直流入力数：太陽電池入力：4
：蓄電池入力：—
：電気自動車搭載蓄電池入力：—
- 7) 自立運転の有無：有
- 8) 力率一定制御の有無：有
- 9) ソフトウェア管理番号：別紙参照

特記事項：別紙参照

(裏面に続く)

認 証 登 録 番 号 : MP-0189

保 護 機 能 の 仕 様 及 び 標 準 (整 定) 値 (標 準 値 は、出 荷 時 の 整 定 値 です。)

| 保 護 機 能 | | 標 準 値 | | | |
|---------------|-------|-------|--|--|--|
| 交流過電流 ACOC | 検出レベル | 35.0A | | | |
| | 検出時限 | 0.4秒 | | | |
| 直流分流出検出 | 検出レベル | 220mA | | | |
| | 検出時限 | 0.4秒 | | | |

| 保 護 機 能 | | 標 準 値 | | | |
|-----------------|-------|-------------|------------|--------------------|-------|
| | | 太陽電池 回路部 | 蓄電池 回路部 | 電気自動車等搭載 蓄電池回路部 | 直流バス部 |
| 直流過電圧 DCOVR | 検出レベル | 455V | — | — | — |
| | 検出時限 | 0.3秒 | — | — | — |
| 直流不足電圧 DCUVR | 検出レベル | 40V | — | — | — |
| | 検出時限 | 0.1秒 | — | — | — |

保 護 リ レ ー の 仕 様 及 び 標 準 (整 定) 値 (標 準 値 は、出 荷 時 の 整 定 値 です。)

| 保 護 リ レ ー | | | 標 準 値 | 整 定 範 囲 |
|--------------------------|------------------------------|------|--------------|---|
| 交流過電圧 OVR | 検出レベル | | 115.0V | 110.0~120.0V, 2.5V Step |
| | 検出時限 | | 1.0秒 | 0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒 |
| 交流不足電圧 UVR | 検出レベル | | 80.0V | 80.0~90.0V, 2.5V Step |
| | 検出時限 | | 1.0秒 | 0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒 |
| 周波数上昇 OFR | 検出レベル | 50Hz | 51.0Hz | 50.5~52.5Hz, 0.5Hz Step |
| | | 60Hz | 61.2Hz | 60.6~63.0Hz, 0.6Hz Step |
| | 検出時限 | | 1.0秒 | 0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒 |
| 周波数低下 UFR | 検出レベル | 50Hz | 47.5Hz | 47.5~49.5Hz, 0.5Hz Step |
| | | 60Hz | 57.0Hz | 57.0~59.4Hz, 0.6Hz Step |
| | 検出時限 | | 2.0秒 | 0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒 |
| 逆電力 RPR | 検出レベル | | — | — |
| | 検出時限 | | — | — |
| 逆電力 蓄電池GB | 検出レベル | | — | — |
| | 検出時限 | | — | — |
| 逆電力 電気自動車等搭載 蓄電池GB | 検出レベル | | — | — |
| | 検出時限 | | — | — |
| 復電後一定時間の遮断装置投入阻止 | | | 300秒 | 150, 300, 5秒, 手動復帰 |
| 電圧上昇抑制機能 | 検出レベル (進相無効電力制御 ／出力制御) | | 109.0/109.0V | 107.0/107.0, 107.5/107.5, 108.0/108.0, 108.5/108.5, 109.0/109.0, 109.5/109.5, 110.0/110.0, 110.5/110.5, 111.0/110.0, 111.5/111.5, 112.0/112.0, 112.5/112.5, 113.0/113.0V |
| | 出力抑制値 | | 0% | 0% |

設 定 力 率 (標 準 値 は、出 荷 時 の 設 定 値 です。)

| 力率一定制御 (指定力率) | 標 準 値 | 設 定 範 囲 |
|---------------|-------|---------------------|
| | 0.95 | 0.80~1.00, 0.01Step |

単 独 運 転 検 出 機 能 の 仕 様 及 び 標 準 (整 定) 値 (標 準 値 は、出 荷 時 の 整 定 値 です。)

| 検 出 方 式 | | | 整 定 値 | 整 定 範 囲 |
|---------|-----------------------------|-------|-------|---------------|
| 受動的方式 | 電圧位相跳躍検 出方式 | 検出レベル | 8° | 6, 8, 10, 12° |
| | | 検出要素 | 電圧位相 | — |
| | | 検出時限 | 0.5秒 | — |
| | | 保持時限 | — | — |
| 能動的方式 | ステップ注入付周 波数フィードバック 方式 | 検出レベル | 1.2Hz | — |
| | | 検出要素 | 周波数変動 | — |
| | | 検出時限 | 瞬 時 | — |

速 断 用 (瞬 時) 過 電 圧 の 標 準 (整 定) 値 (標 準 値 は、出 荷 時 の 整 定 値 です。)

| 保 護 リ レ ー | | 標 準 値 |
|-----------|-------|-------|
| 瞬時交流過電圧 | 検出レベル | 130V |
| | 検出時限 | 0.1秒 |

(認 証 証 明 書 記 載 事 項 変 更 履 歴)

別 紙 の と お り

認証登録番号:MP-0189
(別紙)

認証モデルの型名:

VBPC255GS2, CSP55G1H, HQJP-MA55-3, SPSS-55E-NX, SPSS-55E-SN, SPSS-55E-DM,
GPS55D, YL-SPSS-55E, SPSS-55E-LP, EH055B-C1 及び VBPC255GS2S

ソフトウェア管理番号:

システム制御マイコン; Ver2.00, 電力制御マイコン; Ver2.00

特 記 事 項:

FRT 要件対応, 遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制機能対応

出力制御装置の型名:別表参照

逆潮流防止用 CT の型名:別表参照

遠隔出力制御(広義)の組み合わせの詳細は別表の通りである

(別表)

| パワー コンディショナ (狭義) | 出力制御装置 | | 逆潮流防止用 CT 本 CT は、出力制御装置 が逆潮流防止制御を行う 場合に使用される。 |
|------------------------|---|----------------|--|
| | 型名 | ソフトウェア 管理番号 | |
| 認証モデルの 型名参照 | モニタレス出力制御装置 275※a (制御/通信/ユーザインターフェース/計測 UT) VBPW275, GP-PCM4A-TX, HQJP-MUK-A2, CSPSUC, SPW275, SPW275-SN, SPW275-EX, SPW275-NX, YL-SPW275, MCSM-P03, YL-SPW274R, YL-SPW274RT, EHSPTU-B, EHWQTU-B, SPW274R-DM, SPW274RT-DM, SPW274R-NX, SPW274RT-NX, LP-SULH-SDA0, LP-SULH-SDA, SPW274R-LP, SPW274RT-LP, SPW274R-EG, SPW274RT-EG, | vbpw274out-5 | AKW4802CC26, AKW4803CC26 |
| | モニタレス出力制御装置 276※a (制御/通信/ユーザインターフェース/計測 UT) VBPW276, MCSM-P04, CSPDUD, HQJP-MUKA-3, GP-PCM5A-TX, YLE-PCM4TX, SPW276-NX, SPW276T-NX, SPW276-SN, SPW276-DM, SPW276T-DM, YL-SPW276, YL-SPW276T, LP-SULH-SDB, SPW276-LP, EHSPTU-C, EHWQTU-C, SPW276-EX, SDU276 | vbpw276out-4 | AKW4802CC26, AKW4803CC26 |
| | モニタレス出力制御装置 277※a (制御/通信/ユーザインターフェース/計測 UT) VBPW277, MCSM-P05, SDU277, LP-SULH-SDC, HQJP-MUKA-4, GP-PCM6A-TX, YLE-PCM5TX, SPW277-NX, CSPDUE, SPW277-SN, SPW277-DM, YL-SPW277, SPW277-LP | vbpw276out-4 | AKW4802CC26, AKW4803CC26 |
| | モニタ付出力制御装置 372※a (制御/計測 UT) VBPW372, VBPW372A | vbpw372out-1 | CTF-16-PA, CTF-13NF-PA |
| | (通信/ユーザインターフェース UT) VBPM372C, VBPM371C | vbpm372cout-6 | |
| | 蓄電用 HEMS LJ-NA01※a (制御 UT) LJ-NA01, LJ-NA01050, GPHNAA, CSPNAB, KNKNAA, HQJB-HNA-A1 | Lj-na01out-2 | |
| | (通信/ユーザインターフェース UT) MKN713, MKN704, MKN705 | mkn713out-6 | |
| | (計測 UT1) MKN732K | mkn732kout-1 | CTF-16-PA, CTF-13NF-PA |
| | (計測 UT2) MKN7300S1+MKN7300S2, MKH73001S1+MKN7300S2, MKH73002S1+MKN7300S2 | mkn7300s2out-1 | C/CT-1216-061 |
| | (計測 UT3) MKN7360S1, MKN7350S1, MKN733 | mkn7360s1out-2 | C/CT-1216-061, CTF-16-PA |
| | エコネットライト対応出力制御装置 MKN7360S1※a (制御/計測 UT) MKN7360S1, MKN7350S1, MKN733 | mkn7360s1out-2 | C/CT-1216-061, CTF-16-PA |
| | (通信/ユーザインターフェース UT) MKN713, MKN704, MKN705 | mkn713out-6 | |

認証登録番号:MP-0189

| | | | |
|------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | MD-0038+専用リモコン単独※a | | |
| | (制御/通信/ユーザインターフェース UT) MD-0038 同梱リモコン, LJNR01A, LJNR01A050 | Lj-nr01out-1 Lj-nr01NA-3 | |
| | (計測 UT) MD-0038 内蔵計測回路 | 狭義 PCS と同じ | 逆電力検出用 CT 参照 |
| | MD-0038+専用リモコンシステム※a | | |
| | (制御 UT) MD-0038 同梱リモコン, LJNR01A, LJNR01A050 | Lj-nr01out-1 Lj-nr01NA-3 | |
| | (通信/ユーザインターフェース UT) MKN713, MKN704, MKN705 | mkn713out-6 | |
| | (計測 UT1) MKN732K | mkn732kout-1 | CTF-16-PA, CTF-13NF-PA |
| | (計測 UT2) MKN7300S1+MKN7300S2, MKH73001S1+MKN7300S2, MKH73002S1+MKN7300S2 | mkn7300s2out-1 | C/CT-1216-061 |
| | (計測 UT3) MKN7360S1, MKN7350S1, MKN733 | mkn7360s1out-2 | C/CT-1216-061, CTF-16-PA |
| | Solar Link ZERO※a | | |
| | (制御/通信/ユーザインターフェース UT) Solar Link ZERO-T2 SUI, Solar Link ZERO – T4 | 1 | — |
| | Data Cube※a | | |
| | (制御/通信/ユーザインターフェース UT) DataCube3 | 1.0.0 | — |
| | サニックスアイ | | |
| | (制御/通信/ユーザインターフェース UT) SAMG0C01, SAMGAC01 | SAJT003-01 | — |
| | ソラジットミニ, ソラジットミニ 2※a | | |
| | (制御/通信/ユーザインターフェース UT) NEEB003, NEEB003-U, NEEB003-S, NEEB003-US, NEEB004, NEEB-005 | 1.6.0 | — |
| | (計測 UT) AKW2010GB | HA00000400 | AKW4802B, AKW4804B |
| 補足事項 | ・制御 UT, 通信 UT, ユーザインターフェース UT, 計測 UT の組み合わせで出力制御装置として機能する。 ※a ノンファーム接続スケジュール対応 | | |

認証登録番号:MP-0189

(認証証明書記載事項変更履歴) ※JET 確認書発行年月日/変更実施年月日

1.2019 年 10 月 23 日/2019 年 10 月 23 日

- ①最大指定皮相電力の変更:6.2KVA
- ②特記事項の変更:(別表)補足事項における※1 の記載変更

2.2019 年 11 月 12 日/2019 年 11 月 12 日

- ①特記事項の変更:別表に記載している出力制御装置の追加

3.2020 年 1 月 22 日/2020 年 1 月 22 日

- ①認証モデルの型名追加:VBPC255GS2S を追加

4.2020 年 2 月 4 日/2020 年 2 月 4 日

- ①ソフトウェア管理番号の変更:
 パワコン本体
 システム制御マイコン;Ver1.01, 電力制御マイコン;Ver1.01
 リモコン設定器
 リモコン A;VBPR203M(Ver1.0.0), リモコン B;LJNR01A(Ver1.00)

5.2020 年 2 月 27 日/2020 年 2 月 27 日

- ①特記事項の変更:別表に記載している出力制御装置の追加及びソフトウェア管理番号の変更

6.2020 年 3 月 24 日/2020 年 4 月 1 日

- ①認証取得者の名称変更:三洋電機株式会社 エネルギーシステム SBU

7.2020 年 4 月 14 日/2020 年 4 月 14 日

- ①認証モデルの型名追加:GPS55D を追加

8.2020 年 5 月 19 日/2020 年 5 月 19 日

- ①特記事項の変更:別表に記載している出力制御装置の型名変更

9.2020 年 8 月 21 日/2020 年 8 月 21 日

- ①特記事項の変更:別表に記載している出力制御装置ソフトウェア管理番号の変更

10.2020 年 11 月 9 日/2020 年 11 月 9 日

- ①特記事項の変更:別表に記載している出力制御装置ソフトウェア管理番号の変更
- ②特記事項の変更:別表に記載している出力制御装置(計測 UT)及び逆潮流防止用 CT を追加

11.2020 年 12 月 21 日/2020 年 12 月 21 日

- ①ソフトウェア管理番号の変更:
 パワコン本体
 システム制御マイコン;Ver1.01, 電力制御マイコン;Ver1.02
 リモコン設定器
 リモコン A;VBPR203M(Ver1.0.0), リモコン B;LJNR01A(Ver1.00)

12.2021 年 1 月 14 日/2021 年 1 月 14 日

- ①ソフトウェア管理番号の変更:
 パワコン本体
 システム制御マイコン;Ver2.00, 電力制御マイコン;Ver2.00
 リモコン設定器
 リモコン A;VBPR203M(Ver1.0.0), リモコン B;LJNR01A(Ver1.00)

13.2021 年 6 月 24 日/2021 年 6 月 24 日

- ①ソフトウェア管理番号の変更:システム制御マイコン;Ver2.00, 電力制御マイコン;Ver2.00
- ②特記事項の変更:別表に記載している出力制御装置の追加及びソフトウェア管理番号の変更

認証登録番号:MP-0189

③特記事項の変更:別表の記載にノンファーム接続スケジュール対応を追加

14.2021 年 7 月 6 日/2021 年 7 月 6 日

①特記事項の変更:別表の出力制御装置にノンファーム接続スケジュール対応を追加

15.2021 年 7 月 29 日/2021 年 7 月 29 日

①特記事項の変更:別表に記載している出力制御装置ソフトウェア管理番号の変更

②特記事項の変更:別表に記載している出力制御装置の追加

16.2021 年 9 月 22 日/2021 年 9 月 22 日

①特記事項の変更:別表に記載している出力制御装置ソフトウェア管理番号の変更

17.2021 年 11 月 26 日/2021 年 11 月 26 日

①特記事項の変更:別表に記載している逆潮流防止用 CT の追加

18.2022 年 1 月 4 日/2022 年 1 月 4 日

①特記事項の変更:別表に記載している出力制御装置の追加

19.2022 年 3 月 23 日/2022 年 3 月 23 日

①特記事項の変更:別表に記載している出力制御装置の追加

ー以下余白ー